

Przełącznik bistabilny WBC215S1



Przełącznik bistabilny służy do załączania i wyłączania oświetlenia (lub innych urządzeń elektrycznych) z dowolnej liczby miejsc, za pomocą połączonych równolegle przycisków sterujących, dołączonych do wyłącznika dwużyłowym przewodem. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje załączenie, drugie naciśnięcie - tego samego, lub innego przycisku - wyłącza oświetlenie. Przyciski sterujące pracują bez obciążenia. Wyłącznik bistabilny zastępuje instalację przechodową.

- obudowa do montażu na szynie (1 moduł)

Rodzaj pracy:	praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń:	normalny (N)
Zestyk wyjściowy:	1Z - zwierny
Napięcie znamionowe zestyku:	250V AC
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos\varphi=1$):	16A
Stopień ochrony:	IP 20
Obudowa:	typ S1, 88x63x17,5 mm (1 moduł)
Przylącz:	zaciski śrubowe
Masa urządzenia:	60 g
Sposób montażu:	na szynie TH35
Maksymalna moc łączeniowa::	
-dla żarówek i lamp halogenowych:	1200VA
-dla świetlówek niekompensowanych:	800VA
-dla świetlówek kompensowanych równolegle:	300VA
-dla lamp energooszczędnych:	5x20VA

Znamionowe napięcie zasilania:

WBC215s1/230

WBC215s1/24

230V AC

24V AC/DC

