



| Maße der Frontrahmen in mm | | | | | | | Sichtmaße | |
|----------------------------|------|------|-----|-------|----|-------|-----------|------|
| Typ | a | b | h | c | d | e | f | g |
| AR 2 | 47,0 | 32,0 | 7,0 | 42,7 | 28 | 32,8 | 26 | 19,5 |
| AR 3 | 58,8 | 32,0 | 7,0 | 55,0 | 28 | 45 | 38 | 18,7 |
| AR 3,5 | 64 | 32,0 | 7,0 | 60,2 | 28 | 52,2 | 43,5 | 18,7 |
| AR 4 | 70,5 | 32,0 | 7,0 | 66,4 | 28 | 57,7 | 49,5 | 19,4 |
| AR 6 | 97 | 32,0 | 7,0 | 93,0 | 28 | 83,5 | 76,5 | 19,2 |
| AR 8 | 122 | 32,0 | 7,0 | 118,3 | 28 | 109,5 | 101,5 | 19,2 |

Anzeigerahmen zur Abdeckung von Digitalanzeigen in Frontplatten und Gehäusen

Es sind 3 Versionen lieferbar:

Ausführung a: Frontrahmen mit Halteschrauben eingesetzt und Mutter M3

Ausführung b: Frontrahmen mit Halteschrauben lose und Mutter M3

Ausführung c: Frontrahmen ohne Halteschrauben und Mutter M3 Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|-------|--|-----------|---|----------------------------------|-------------|
| (Verwendungsbereich) | | | (Zul. Abw) ISO DIN 2768 m | (Oberfl.) | Maßstab: | (Gewicht) | |
| | | | Datum | Name | (Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr) | ABS,schwarz | |
| | | | Bearb. 29.3.12 | HSC | (Name) | Anzeigerahmen AR 2 - AR 8 | |
| | | | Gepr. | | | | |
| | | | Norm | | | | |
| | | | www.Strapubox.de | | (Zeichnungsnummer) | | Blatt A4 |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | (Urspr.) | (Ers. f.): | (Ers. d.): | Bl. |